

LCR55A

Измеритель LCR



Технические характеристики

Дисплей	ЖК, 3 1/2 разряда, макс. показание 1999
Диапазоны измерений	
Сопротивление	0,01 Ом – 20 МОм
Основная погрешность	±(0,5 % показания + 5 разрядов)
Проверка целостности цепи	R < 30 Ом
Индуктивность	1 мГн – 200 Гн
Основная погрешность	±(3,0% показания + 20 разрядов)
Емкость	1 пФ – 2000 мкФ
Основная погрешность	±(1,0 % показания + 3 разряда)
Проверка диодов	0–3 В
Погрешность	±(1,5 % показания + 1 разряд)
Проверка транзисторов (NPN, PNP), коэффициент усиления транзистора (hFE), утечка тока транзистора (I _{ceo})	
Испытательный ток	прим. 1 мА
Испытательное напряжение	как правило 3,0 В пост. тока
Питание	1 батарея 9 В типа IEC 6LR61
Размеры	183 × 79 × 38 мм
Масса	прим. 311 г (с батареями)