

Chave de impacto

TW001GZ

TW001GZ

Chave de impacto de 40V máximo 3/4" 160.



INFORMAÇÕES TÉCNICA

Tensão nominal da bateria	40Vmax
Tipo de bateria	XGT
Motor	BL
rotações por minuto. (r.p.m)	0 - 1.800 Rpm
RPM alta	0 - 1.400 Rpm
RPM Média	0 - 1.150 Rpm
RPM baixo	0 - 950 Rpm
I.p.m	0 - 2.500 ipm
I.p.m. elevado	0 - 2.400 ipm
I.P.M. média	0 - 2.200 ipm
I.p.m. baixo	0 - 1.900 ipm
Par máx. de aperto	1.800 Nm
Inserção	3/4"
Velocidade variável (interruptor)	✓
Travão eléctrico	✓
Iluminação integrada	✓
Pressão sonora	100,00 dB(A)
Potência sonora	111,00 dB(A)

BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

- Potência mais elevada e tamanho mais compacto que o modelo DTW1001.
- 4 velocidades eléctricas para maior versatilidade.
- 3 modos de tempo de reacção para paragem automática, disponíveis tanto em modo de rotação para a frente e para trás.
- Interruptor de gatilho con modo de velocidad completa para menos fatiga en manos y dedos.
- O modo de paragem automática de rotação inversa detêm-se depois de o parafuso / porca se afrouxe o suficiente.
- Luz de trabalho LED duplo com funções de pré-luminescência e luminescência.
- O motor BL proporciona 1.800 Nm de par de aperto máximo e 2.050 Nm de par para afrouxar as porcas.
- O motor BL está controlado electronicamente para otimizar o uso de energia da bateria para maior tempo de trabalho por carga.



Produtos relacionados

ACESSÓRIOS

134853-6

Chaves de caixa 26-53



134854-4

Chaves de caixa 26-95

134855-2

Chaves de caixa 27-52 (M18)

134856-0

Chaves de caixa 27-95 (M18)

134857-8

Chaves de caixa 30-52 (M20)



134858-6

Chaves de caixa 30-95 (M20)

134859-4

Chaves de caixa 32-95 (M22)

191B26-6

Bateria BL4040 40V



191B36-3

Bateria BL4025 40V



191E07-8

DC40RA Carregador XGT 40V



835K85-1

Plástico Interior



Suporte