



ציליל אישור 1234 → ציליל אישור *900 → הקישו

תיאור תכנות	פקודה
XXXX תכנות ספרה או ספרות לפתיחת דלת ע"י השלוחה שענתה	*441+ XXXX +#
XXXX תכנות סיסמא לפתיחת דלת ע"י הקודן	*442+ XXXX+#
XXXX תכנות סיסמא לפתיחת דלת ע"י הקודן (דגמים חדשים) 1-4=Y עד 4 סיסמאות שונות.	*442+Y+ XXXX+#
1=X מצב יום העברה דרך חיוג *80 2=X מצב יום העברה דרך חיוג *81	*360+X+ EXT+#
תכנות זמן פתיחת ערוץ דיבור של שלוחת פנקוד 1-9=XX שניות	*462+XX
הגדרת זמן פתיחת דלת 1-9=X שניות	*464+X
מאפס את המוצר לברירת מחדל	*151
יאפס את הפנקוד ויהפוך אותו לחיגן מקוצר.	*152
חיוג מקוצר לשלוחה 1-9=X NUM=מספר שלוחה כלשהוא עד 20 מספרים	*120+X+NUMBER+#